





هوشمند دنا الکتریک
HOSHMAND DENA ELECTRIC

راهنمای نصب و راه اندازی کلید و پریز هوشمند



دستورالعمل های ایمنی

در حین نصب، برق را از فیوز اصلی قطع کنید.

اخطار

- ▶ برای کلید هوشمند ، دیمر هوشمند ،کنترل پرده هوشمند حداکثر 10 آمپر و برای پریز هوشمند حداکثر 16 آمپر مصرف کننده می توانید متصل کنید.
- ▶ در صورتی که این مورد رعایت نشود سوئیچ از کار می افتد و از گارانتی خارج می شود .
- ▶ قبل از سیم کشی اتصالات ترمینال را بررسی کنید.
- ▶ اطمینان حاصل کنید قسمت بدون روکش سیم کاملاً درون ترمینال قرار گرفته باشد.
- ▶ در صورت نیاز به قطع و وصل جریان های بیشتر استفاده از انواع کنتاکتور پیشنهاد میشود.



دستورالعمل های عمومی سیم کشی

1 = L کابل فاز

2 = N کابل نول

3 = L1,L2,L3,L4 فاز مصرف کننده ها


4 = کابل ارت 



مراحل نصب


کلیدهای دنا هوشمند را می‌توانید در قوطی‌های

استاندارد نصب کنید



نمودار کابل کشی



کلید هوشمند



نمودار کابل کشی



پریزهوشمند

ارت





نمودار کابل کشی

دیمرهوشمند



نمودار کابل کشی

کنترل پرده هوشمند





هوشمند دنا الکتریک
HOSHMAND DENA ELECTRIC

دانلود نرم افزار

نرم افزار Tuya smart یا Smart Life را از پلتفرم های کافه بازار App Store یا google play دانلود کنید.

شما می توانید بعد از راه اندازی از دیگر نرم افزارهای smart life-google home-tuya-amazon alexa IFTTT نیز استفاده کنید.




مراحل اتصال نرم افزار




1. تلفن هوشمند خود را
به وای فای وصل کنید
و بلوتوث را روشن کنید.

2 دکمه روی سوکت را به مدت 5 ثانیه فشار دهید
تا نشانگر LED به حالت چشمک زن در بیاید .



3 برنامه Tuya یا Smart Life

را باز کنید. سپس دستگاه
دستگاه به طور خودکار
نمایش داده می شود.




از اینجا دکمه ADD را بزنید.

3

دقت کنید به وای فای مودمی
متصل باشید، که می خواهید
کلید/پریز به آن متصل شود.
رمز وای فای را وارد کنید و
نکمه **Next** را بزنید.

رمز عبور



صفحه ی بعد

4 منتظر بمانید تا دستگاه به لیست شما اضافه شود.

نکته

این دستگاه فقط از استاندارد WIFI 2.4GHz پشتیبانی می‌کند و از 5.0 GHz پشتیبانی نمی‌کند.



5

شما به دستگاه خود متصل شدید و می توانید از طریق نرم افزار و بصورت دستی از امکانات دستگاه استفاده نمایید.



برای استفاده بهتر از نرم افزار و نحوه اتصال آن به Alexa و Google home می توانید کانال آپارات و صفحه اینستاگرام دنا هوشمند را دنبال کنید.



smartdena.ir



smartdena



smarthomedena



smarthomedena

رنگ بندی

کلیه کلید و پریز های هوشمند دنا در چهار رنگ
قابل سفارش می باشد



اسکن کنید !



مشکی



سفید



خاکستری



بژ

www.smartdena.com